



EXTRALINK PRZEŁĄCZNIK POE ARES 16 PORTÓW 10/100/1000

KOD PRODUCENTA: EX.3807

Extralink ARES | Switch PoE | 16x Gigabit
PoE/PoE+, 2x SFP, 1x Port Konsolowy, 150W,
Zarządzalny

SPECYFIKACJA

Pozostałe

Materiał obudowy	Metal
Kolor produktu	black, grey
Głębokość produktu	180,0000
Obsługa PoE	Tak
Power over Ethernet	48,0000
Szerokość produktu	440,0000
Wysokość produktu	44,0000
Standardy komunikacyjne	ieee_802_1d, ieee_802_1p, ieee_802_1q, ieee_802_1s, ieee_802_1w, ieee_802_3ab, ieee_802_3ad, ieee_802_3af, ieee_802_3at, ieee_802_3i, ieee_802_3p, ieee_802_3q, ieee_802_3u, ieee_802_3x, ieee_802_3z
Czujnik temperatury	Nie
Możliwości montowania w szelaku	Tak
Napięcie wejściowe AC	100,0000
Obsługa 10G	Nie
Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ	gigabit_ethernet_10_100_1000
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16.0000
Produkt stackowalny	Nie
Przepustowość routowania/przełączania	36,0000
Typ przełącznika	managed
Układ	771__form_factor_1u
Wielkość tabeli adresów	8000,0000

Zarządzanie przez stronę www	Tak
Zarządzany w chmurze	Nie
Zasilacz dołączony	Tak
Źródło zasilania	1390__power_source_mains_electricity
Cechy drugorzędne IC	{"non_mandatory_name":"Auto-Negocjacja","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Automatyczne wykrywanie","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu","non_mandatory_value":"150.0000 waty"}, {"non_mandatory_name":"Funkcje DHCP","non_mandatory_value":"DHCP snooping"}, {"non_mandatory_name":"IGMP snooping","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Ilość portów Fast Ethernet (PoE)","non_mandatory_value":"16.0000"}, {"non_mandatory_name":"Ilość slotów Modułu SFP","non_mandatory_value":"2.0000"}, {"non_mandatory_name":"Lista kontrolna dostępu (ACL)","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Obsługa Multicast","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Obsługiwane typy kabli","non_mandatory_value":"Cat5e Cat6 Fiber"}, {"non_mandatory_name":"Podpora kontroli przepływu","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Podręcznik użytkownika","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów","non_mandatory_value":"16.0000"}, {"non_mandatory_name":"Przejście Power over Ethernet (PoE)","non_mandatory_value":"Nie"}, {"non_mandatory_name":"Przewodnik użytkownika","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Przycisk reset","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Skrócona instrukcja obsługi","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Store-and-forward","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Typ przełączników modułów optycznych","non_mandatory_value":"Ethernet Gigabit"}, {"non_mandatory_name":"Warstwa przełącznika","non_mandatory_value":"L2+"}, {"non_mandatory_name":"Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port","non_mandatory_value":"46.0000 waty"}, {"non_mandatory_name":"Zgodny z Jumbo Frames","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"zabezpieczenie przed wejściem w pętlę","non_mandatory_value":"Tak"}
Power over Ethernet (PoE)	Tak

Zaprezentowana treść na wszystkich stronach sklepu, a w szczególności opisy, specyfikacje i ceny produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W przypadku odnalezienia błędu lub nieścisłości prosimy o ich zgłaszanie na adres sklep@notebooki.pl